

〈杉並公会堂小ホール照明設備内容〉

主幹盤		3相4線 182V/105V 240kVA			
サイリスター調光器		舞台用3kw×108台 客席用2kw×13台			
調光操作卓		TOLSTARⅢ TypeF プリセットフェーダー50本×3段 サブマスターフェーダー20本×10ページ×6バンク シーンメモリー×1000キュー チェイスメモリー 100ステップ×50パターン JASCⅡ 対応			
舞台袖操作卓		ETC SmartFade1248 12チャンネル 2段プリセットモード 48チャンネル ノーマルモード(488シーン)			
名称	記号	内容	数量	容量	備考
アッパーホリゾンライト	UH	調光12回路 C型20A 24口(1回路2口) 直電源 C型20A 2口(同系統 容量20A) 平行15A×2(同系統) DMX-OUT×2 ハロゲン200W×60灯(4色)	1列	3kw	サスペンションライトと 同一構造
第1~第4 サスペンションライト	SL	調光12回路 C型20A 24口(1回路2口) 直電源 C型20A 2口(同系統 容量20A) 平行15A×2(同系統) DMX-OUT×2	4列	3kw	
フロアコンセント	FC	C型30Aコンセント調光回路 上13回路 下13回路 舞台奥2回路 平行15A 下×1 上×1 DMX-OUT 下×1 上×1		3kw	
センターピン分電盤	CS	単相三線100/200V 6KVA 分岐MCCB 2P 50AF/30AT×2	1箇所	6KVA	
センターピンスポットライト		SUPERSOL-2009SR/e×2台			
客席コンセント	WP	C型20Aコンセント調光回路 上4回路 下4回路 (GCA1~4とパラ)	上1箇所 下1箇所	3kw	客席壁面
ギャラリーコンセントA	GCA	C型20A調光コンセント 上10回路 下10回路 (内1~4はWPとパラ)	上5箇所 下5箇所	3kw	キャットウォーク内
ギャラリーコンセントB	GCB	直電源C型30Aコンセント 上5回路 下5回路 DMX-OUT 上×5 下×5 平行15A 上×5 下×5	上5箇所 下5箇所	3kw	キャットウォーク内
客席後方コンセント		平行15A×1(下手SD平行とパラ) DMX-IN×1 OUT×1	1箇所	2kw	客席(J列-10)床下
仮設電源	SD①	舞台上下袖 単相3線 201V/105V 40KVA 主幹MCCB 3P 225AF/200AT カムロックコネクタ(R, N, T) 直電源C型30A×2 20A×2 平行15A×1(SD②とパラ)	上1箇所 下1箇所	40KVA	舞台袖上下
袖卓用コンセント	SD②	平行15A×1(SD①とパラ) DMX-IN×1 OUT×1	上1箇所 下1箇所		舞台袖上下 前方

2025年4月現在