

〈杉並公会堂大ホール照明設備内容〉

主幹盤		3相4線 105V／182V 360KVA 1200AF／1200AT			
サイリスター調光器		舞台用3kw×172台、4kw×12台 客席用2kw×13台、4kw×12台			
調光操作卓		東芝製 LICSTAR-IV Type J 制御負荷数 1024負荷 プリセットフェーダー100本×3段(1段使用可) サブマスターフェーダー20本×20ページ×6バンク 記憶シーン数 1000シーン(キュー、スタック、チェイスとエフェクトのステップの合計) エフェクトメモリー(チェイス) 100ステップ×100パターン JASCⅡ対応 (USB, SDカード対応)			
舞台袖操作卓		トルスターⅢ プリセットフェーダー30本×2段(1段切替可) サブマスタ使用時、プリセットフェーダー20本2段 チェイスデータ 25ステップ×3パターン			
名称	記号		数量	容量	備考
アッパー Horizont ライト	UH	調光12回路(C型20A 52個) ハロゲン500W×52灯(4色) シートサイズ:225×260 #71 #72 #63 #22 ※UHLの吊り替え、共吊りはできません	1列	4kw	下1～4 中5～8 上9～12
ボーダーライト	BL	調光12回路 回路切替コンセントボックス(3個) C型20A×4 ハロゲン200W×84灯(4色配線) シートサイズ:236×200 #72 #78 W W	2列	3kw	下1～4 中1～4 上1～4
プロセニウム サスペンションライト	PL	調光16回路 C型20A 48口(1回路3口) 直電源 C型30A×2回路(2口) 平行15A×2回路(2口) DMX-OUT×2	1列	3kw	
第1、第2サスペンションライト	SL	調光16回路 C型20A 48口(1回路3口) 直電源 C型30A×2回路(2口) 平行15A×2回路(2口) DMX-OUT×2	2列	3kw	
シーリングライト	CL	上段 調光12回路 C型20A 24口(1回路2口) 直電源 C型30A×2 平行15A×2 DMX-OUT×2 下段 調光12回路 C型20A 24口(1回路2口)	2列	3kw	
フロントサイドスポットライト	FR	前列 調光4回路 C型20A 8口(1回路2口) 平行15A×1 DMX-OUT×1 後列 調光4回路 C型20A 8口(1回路2口)	上2列下2列	3kw	
センターピン用分電盤	CS	単相三線 100／200V 20KVA 分岐MCCB 2P50AF／50AT×4			
センターピンスポットライト		映写室: SUPERSOL-2009SR/e×2台 ピンルーム: SUPERSOL-2009SR/e×2台			
フロアコンセント	FC	C型30Aコンセント調光回路 上9回路 下9回路 LH8回路 舞台奥6回路		3kw	
客席コンセント	WC	C型30Aコンセント調光回路 上2回路 下2回路	上1箇所 下1箇所	3kw	1階席5列目横壁
客席後方コンセント		平行15A×1(上手SD平行とパラ) DMX- IN×1 OUT×1	1箇所	2kw	客席床下 (1階席23列-16)
仮設電源	SD①	舞台上下袖 単相3線 201V／105V 40KVA 主幹MCCB 3P 225AF／200AT カムロックコネクタ(R, N, T) C型直30A×2 調光30A×4 C型60A×2 平行×2(SD②とパラ)	上1箇所 下1箇所	40KVA	舞台袖
袖卓用コンセント	SD②	平行15A×1(SD①とパラ) DMX- IN×1 OUT×1	上1箇所 下1箇所		舞台袖上下 前方

2025年4月現在